

Akcesoria do styczników A

Akcesoria do styczników A firmy ABB obejmują dodatkowe wyposażenie oraz części zamienne do styczników mocy serii A. Elementy te często są uniwersalne i pasują do różnych wielkości styczników. Obejmują takie elementy jak: styki pomocnicze, moduły czasowe, blokady mechaniczne i mechaniczno elektryczne, zestawy przyłączeniowe, cewki, styki główne itp.

Producent	ABB
Seria	Akcesoria do styczników A
Typ produktu	Akcesoria wg poniższej tabeli
Przeznaczenie	Styczniki serii A

Symbol	Numer katalogowy	Typ produktu	Montaż	Konfiguracja styków	Typ zwłoki	Do styczników	Napięcie znamionowe
CA5-01	1SBN010010R1001	Styk pomocniczy	czołowy	1NC	-	A9...A40	-
CA5-10	1SBN010010R1010	Styk pomocniczy	czołowy	1NO	-	A9...A40	-
CAL5-11	1SBN010020R1011	Styk pomocniczy	boczny	1NO+1NC	-	A9...A110	-
CA5-04E	1SBN010040R1004	Styk pomocniczy	czołowy	4NC	-	A9...A40	-
CA5-22E	1SBN010040R1022	Styk pomocniczy	czołowy	2NO+2NC	-	A9...A40	-
CA5-31E	1SBN010040R1031	Styk pomocniczy	czołowy	3NO+1NC	-	A9...A40	-
CA5-40E	1SBN010040R1040	Styk pomocniczy	czołowy	4NO	-	A9...A40	-
CA5-22M	1SBN010040R1122	Styk pomocniczy	czołowy	2NO+2NC	-	A9...A40	-
TEF5-ON	1SBN020312R1000	Moduł czasowy	-	1NO+1NC	opóźnienie załączenia	A, AL.	-
TEF5-OFF	1SBN020314R1000	Moduł czasowy	-	1NO+1NC	opóźnienie wyłączenia	A, AL.	-
VM5-1	1SBN030100R1000	Blokada mechaniczna	-	-	-	A9...A40	-
VE5-1	1SBN030110R1000	Blokada mechaniczna i elektryczna	-	2NC	-	A9...A40	-
VE5-2	1SBN030210R1000	Blokada mechaniczna i elektryczna	-	2NC	-	A50...A110	-
ZA16 48V AC	1SBN151410R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A9...A16	48V AC
ZA40 48V AC	1SBN152410R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A26...A40	48V AC
ZA40 400V AC	1SBN152410R8506	Cewka stycznika	-	-	-	A26...A40	400V AC
ZA75 42V AC	1SBN153510R8206	Cewka stycznika	-	-	-	A26...A40	42V AC
ZA75 48V AC	1SBN153510R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A45...A75	48V AC
ZA75 400V AC	1SBN153510R8506	Cewka stycznika	-	-	-	A45...A75	400V AC
ZA110 24V AC	1SBN154310R8106	Cewka stycznika	-	-	-	A95...A110	24V AC
ZA110 48V AC	1SBN154310R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A95...A110	48V AC
ZA110 400V AC	1SBN154310R8506	Cewka stycznika	-	-	-	A95...A110	400V AC
ZA185 24V AC	1SBN154710R8106	Cewka stycznika	-	-	-	A145...A185	24V AC
ZA185 42V AC	1SBN154710R8206	Cewka stycznika	-	-	-	A145...A185	42V AC
ZA185 48V AC	1SBN154710R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A145...A185	48V AC
ZA185 400V AC	1SBN154710R8506	Cewka stycznika	-	-	-	A145...A185	400V AC

ZA300 24V	1SFN155110R8106	Cewka stycznika	-	-	-	A210...A300	24V AC
ZA300 42	1SFN155110R8206	Cewka stycznika	-	-	-	A210...A300	42V AC
ZA300 48	1SFN155110R8306	Cewka stycznika	-	-	-	A210...A300	48V AC
ZA300 400V AC	1SFN155110R8506	Cewka stycznika	-	-	-	A210...A300	400V AC

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.