

Easy Modicon ABL2K zasilacze i akcesoria



ABL2 regulowane zasilacze impulsowe 24 V DC 1

Konstrukcja chłodząca	Naturalna konwekcja			
Automatyczny reset ochronny	Automatyczne			
Przełączanie napięcia	Automatyczne			
Napięcie wejściowe jednofazowe (47~63Hz)	100...240 VAC			
Napięcie wyjściowe	24 V DC			
Moc (W)	35	50		
Prąd wyjściowy (A)	1.5	2.2		
Ochrona przed przeciążeniem (%)	110-160	170-190		
Numer katalogowy	ABL2REM24015K	ABL2REM24020K	ABL2REM24015KQ	ABL2REM24020KQ

Konstrukcja chłodząca	Naturalna konwekcja			
Automatyczny reset ochronny				
Przełączanie napięcia	Automatyczne		Ręczne	
Napięcie wejściowe jednofazowe (47~63Hz)	100...240 VAC		100...120 VAC, 200...240 VAC	
Napięcie wyjściowe	24 V DC			
Moc (W)	100		150	
Prąd wyjściowy (A)	4.5		6.5	
Ochrona przed przeciążeniem (%)	110-160		170-190	
Numer katalogowy	ABL2REM24045K	ABL2REM24065K	ABL2REM24045KQ	ABL2REM24065KQ

Konstrukcja chłodząca	Naturalna konwekcja		Wymuszone chłodzenie powietrzem przez wbudowany wentylator DC
Automatyczny reset ochronny			
Przełączanie napięcia	Ręczne		
Napięcie wejściowe jednofazowe (47~63Hz)	100...120 VAC, 200...240 VAC		
Napięcie wyjściowe	24 V DC		
Moc (W)	200	250	350
Prąd wyjściowy (A)	8.3	10.5	14.6
Ochrona przed przeciążeniem (%)	110-150		
Numer katalogowy	ABL2REM24085K	ABL2REM24100K	ABL2REM24150K



Opcje dla zasilaczy ABL2

Typ akcesorium montażowego	Wspornik 4-kątny 2	Zatraskowa płyta montażowa 3	Akcesoria typu L 4	
Opis	Do bezpośredniego montażu na tylnym panelu. Śruby montażowe nie są dostarczane. Zalecane użycie: śruby M4 (6 mm/0,24 in) lub M4 (8 mm/0,31 in)	Do montażu na szynie DIN 35 mm (1,37 cala)	Rozmiar: Mały L	Rozmiar: Duży L
Dla zasilaczy	ABL2REM24085K, ABL2REM24100K, ABL2REM24150K	All models	ABL2REM24015K, ABL2REM24015KQ, ABL2REM24020K, ABL2REM24020KQ, ABL2REM24045K, ABL2REM24045KQ, ABL2REM24065K, ABL2REM24065KQ	ABL2REM24085K, ABL2REM24100K, ABL2REM24150K
Sprzedawane w partiach po	40	5 (1)	1	1
Numer katalogowy	ABL2K01	ABL2K02	ABL2K03A	ABL2K03B

(1) ABL2K02 to pakiet 5 akcesoriów nadających się do zastosowania na 5 szynach 35 mm (1,37 cala) L. Należy pamiętać, że tylko 1 akcesorium jest potrzebne do montażu modelu 35 do 150 W, ale 2 akcesoria są potrzebne do pozostałych trzech modeli (200, 250 i 350 W).