

Przełączniki pomiarowe napięciowe serii REx-30

Przełączniki REx-30 firmy Schneider Electric to seria pomiarowych przełączników napięciowych. Mogą pracować jako przełączniki nadnapięciowe i podnapięciowe. Są to przełączniki z dwoma trybami pracy (tryb okienkowy i tryb z jednym napięciem pomiarowym) o działaniu bezwłocznym. Przełącznik wykonawczy posiada dwa zestawy przełączne. Obecność napięcia zasilania i stany pracy sygnalizowane są trzema diodami LED. Przełącznik przeznaczony jest do mocowania na szynie DIN 35mm.

Producent	Schneider Electric
Seria	REx-30
Typ produktu	Przełączniki nadzorcze napięcia
Liczba i rodzaj zestawów	2P
Zakresy napięcia pomiarowego (opcje)	od 15 do 260V w czterech podzakresach
Częstotliwość	50/60Hz
Maksymalny pobór mocy	3,2W lub 3,5VA
Współczynnik powrotu	> 0,9
Czas regeneracji	mniejszy lub równy 0,05s
Zdolność łączeniowa	załączanie oraz trwałe - 5A, wyłączenie - 5A (220V AC), 0,1A (220VDC, L/R=40ms)
Dokładność nastawy	plus minus 10%
Montaż	na szynie DIN

Symbol	Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzaj monitorowania	Zakres pomiarowy	Konfiguracja styków	Prąd znamionowy zestawu	Napięcie zasilania
REx-30 15-30V AC/DC	723-000-00-011	Przełącznik pomiarowy napięciowy	kontrola napięcia	15-30V AC/DC	2P	5A	12-35V AC/DC
REx-30 30-90V AC/DC	723-000-00-021	Przełącznik pomiarowy napięciowy	kontrola napięcia	30-90V AC/DC	2P	5A	25-100V AC/DC
REx-30 40-120V AC/DC	723-000-00-041	Przełącznik pomiarowy napięciowy	kontrola napięcia	40-120V AC/DC	2P	5A	35-130V AC/DC
REx-30 80-260V AC/DC	723-000-00-031	Przełącznik pomiarowy napięciowy	kontrola napięcia	80-260V AC/DC	2P	5A	70-275V AC/DC

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.