

Wyłączniki silnikowe serii GZ1E

Wyłączniki serii GZ1E to 3-fazowe wyłączniki silnikowe, które przeznaczone są do kontroli i ochrony silników. Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Klasa wyzwalańia zabezpieczenia termicznego- 10 . Wyłączniki przeznaczone są do zabezpieczania silników 3-fazowych o mocy do 15 kW/400V w 15 zakresach prądowych od 0,10 do 32 A. Seria zastępuje wycofaną serię GZ1M.

Producent	Schneider Electric
Seria	GZ1E
Typ wyłącznika	wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia	termomagnetyczne
Ilość biegunów	3
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690V
Znamionowe napiecie robocze Ue	690V
Wbudowane styki pomocnicze	brak
Montaż	szyna DIN
Rodzaj napędu	przyciski
Wyprowadzenie	śrubowe

Numer katalogowy	Zakres regulacji wyzwalacza termicznego	Moc silnika (400V AC3)	Prąd zwarciovyy Icu	Rodzaj napędu
GZ1E01	0.1-0.16A	0.04kW	100kA	przyciski
GZ1E02	0.16-0.25A	0.06kW	100kA	przyciski
GZ1E03	0.25-0.40A	0.12kW	100kA	przyciski
GZ1E04	0.40-0.63A	0.18kW	100kA	przyciski
GZ1E05	0.63-1.0A	0.37kW	100kA	przyciski
GZ1E06	1.0-1.6A	0.55kW	100kA	przyciski
GZ1E07	1.6-2.5A	1.1kW	10kA	przyciski
GZ1E08	2.5-4.0A	1.5kW	10kA	przyciski
GZ1E10	4.0-6.3A	3kW	10kA	przyciski
GZ1E14	6-10A	4kW	10kA	przyciski
GZ1E16	9-14A	5.5kW	10kA	przyciski
GZ1E20	13-18A	7.5kW	10kA	przyciski
GZ1E21	17-23A	10.5kW	10kA	przyciski
GZ1E22	20-25A	11kW	10kA	przyciski
GZ1E32	24-32A	15kW	10kA	przyciski
GZ1M01	0.1-0.16A	0.04kW	100kA	przyciski
GZ1M02	0.16-0.25A	0.06kW	100kA	przyciski
GZ1M21	17-23A	10.5kW	10kA	przyciski

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.