

Wyłączniki silnikowe serii GV2ME

GV2ME - seria 3-fazowych wyłączników silnikowych przeznaczonych do ochrony i kontroli silników o mocy do 15 kW/400V w 15 zakresach prądowych od 0,10 do 32 A. Wyłączniki zabezpieczają silniki przed skutkami zwarcia i przeciążeń oraz umożliwiają sterowanie pracą silnika przy pomocy przycisków. Zabezpieczają urządzenia przed ich zniszczeniem wskutek blokady rozruchu, zwarcia lub braku czy asymetrii napięcia.

Producent	Schneider Electric
Seria	GV2ME
Typ wyłącznika	wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia	termomagnetyczne
Ilość biegunów	3
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690V
Znamionowe napięcie robocze Ue	690V
Wbudowane styki pomocnicze	brak
Montaż	szyna DIN
Rodzaj napędu	przyciski

Numer katalogowy	Zakres regulacji wyzwalacza termicznego	Moc silnika (400V AC3)	Prąd zwarcowy Icu	Rodzaj napędu
GV2ME01	0.1-0.16A	0.04kW	100kA	przyciski
GV2ME02	0.16-0.25A	0.06kW	100kA	przyciski
GV2ME03	0.25-0.4A	0.12kW	100kA	przyciski
GV2ME04	0.4-0.63A	0.18kW	100kA	przyciski
GV2ME05	0.63-1A	0.37kW	100kA	przyciski
GV2ME053	0.63-1A	0.37kW	100kA	przyciski
GV2ME06	1-1.6A	0.55kW	100kA	przyciski
GV2ME07	1.6-2.5A	1.1kW	100kA	przyciski
GV2ME073	1.6-2.5A	1.1kW	100kA	przyciski
GV2ME076	1.6-2.5A	1.1kW	100kA	przyciski
GV2ME08	2.5-4A	1.5kW	100kA	przyciski
GV2ME083	2.5-4.0A	1.5kW	100kA	przyciski
GV2ME10	4.0-6.0A	3kW	100kA	przyciski
GV2ME103	4.0-6.3A	3kW	100kA	przyciski
GV2ME106	4.0-6.3A	3kW	100kA	przyciski
GV2ME14	6-10A	4kW	100kA	przyciski
GV2ME143	6-10A	4kW	100kA	przyciski
GV2ME16	9-14A	5.5kW	15kA	przyciski
GV2ME20	13-18A	7.5kW	15kA	przyciski
GV2ME21	17-23A	10.5kW	15kA	przyciski
GV2ME22	20-25A	11kW	15kA	przyciski
GV2ME32	24-32A	15kW	15kA	przyciski

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.