

Wkładki topikowe cylindryczne CH

Wkładki topikowe cylindryczne CH 8 x 32 gG, aM, 400V

Prądy znamionowe
1-25 ACharakterystyki
gG, aM

Zastosowanie


Wkładki topikowe cylindryczne CH (z charakterystykami gG i aM) służą do zabezpieczania urządzeń i instalacji elektrycznych, przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wkładki topikowe cylindryczne nie posiadają wskaźnika zadziałania.

Dane techniczne

Napięcia znamionowe	400V AC, 500V AC, 690 AC	
Prądy znamionowe	CH8	1-25A / 400V
	CH10	0,5 - 16A / 500V (20 - 32A / 400V)
	CH14	2-25A / 690V, 32 - 50A/500V
	CH22	16-40A/690V, 50-125A/500V, (50A/690V aM)
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	
Zwarciova zdolność wyłączania	CH8	50kA
	CH10	100kA
	CH14	2-25A/80kA, 32 - 50A/120kA
	CH22	16- 40A/80kA 50A/80kA aM, 50-125A/120kA
Charakterystyki	gG, aM	
Materiał korpusu	Porcelana C110, C410	
Materiał styków	Cu Zn 28, Gal.Ag	



8x32



8 x 32 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki


I _n (A)	Typ	Nr kodowy gG	Typ	Nr kodowy aM	U _n (V)	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
1	CH8x32 gG 1A/400V	002610000	CH8x32 aM 1A/400V	002611000	400	10/860	4
2	CH8x32 gG 2A/400V	002610001	CH8x32 aM 2A/400V	002611001	400	10/860	4
4	CH8x32 gG 4A/400V	002610003	CH8x32 aM 4A/400V	002611003	400	10/860	4
6	CH8x32 gG 6A/400V	002610005	CH8x32 aM 6A/400V	002611005	400	10/860	4
8	CH8x32 gG 8A/400V	002610006	CH8x32 aM 8A/400V	002611006	400	10/860	4
10	CH8x32 gG 10A/400V	002610007	CH8x32 aM 10A/400V	002611007	400	10/860	4
12	CH8x32 gG 12A/400V	002610008	CH8x32 aM 12A/400V	002611008	400	10/860	4
16	CH8x32 gG 16A/400V	002610009	CH8x32 aM 16A/400V	002611009	400	10/860	4
20	CH8x32 gG 20A/400V	002610011	CH8x32 aM 20A/400V	002611011	400	10/860	4
25*	CH8x32 gG 25A/400V	002610013	CH8x32 aM 25A/400V	002611013	400	10/860	4

*Uwaga: Wkładki topikowej CH8x32 25A nie można stosować w rozłącznikach VLC8, PCF8 i EFD8
Charakterystyki czasowo-prądowe t-I i pozostałe dane techniczne znajdują się na str. 672 - 678

Wkładki topikowe cylindryczne CH10 x 38 gG, aM – 400 V, 500 V



10x38



10 x 38 gG, aM – bez wskaźnika zadziałania wkładki

I _n (A)	Typ	Nr kodowy gG	Typ	Nr kodowy aM	U _n (V)	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
0,5	CH10x38 gG 0,5A/500V	002620017	CH10x38 aM 0,5A/500V	002621017	500	10/500	7,5
1	CH10x38 gG 1A/500V	002620000	CH10x38 aM 1A/500V	002621000	500	10/500	7,5
2	CH10x38 gG 2A/500V	002620001	CH10x38 aM 2A/500V	002621001	500	10/500	7,5
4	CH10x38 gG 4A/500V	002620003	CH10x38 aM 4A/500V	002621003	500	10/500	7,5
6	CH10x38 gG 6A/500V	002620005	CH10x38 aM 6A/500V	002621005	500	10/500	7,5
8	CH10x38 gG 8A/500V	002620006	CH10x38 aM 8A/500V	002621006	500	10/500	7,5
10	CH10x38 gG 10A/500V	002620007	CH10x38 aM 10A/500V	002621007	500	10/500	7,5
12	CH10x38 gG 12A/500V	002620008	CH10x38 aM 12A/500V	002621008	500	10/500	7,5
16	CH10x38 gG 16A/500V	002620009	CH10x38 aM 16A/500V	002621009	500	10/500	7,5
20	CH10x38 gG 20A/400V	002620011	CH10x38 aM 20A/400V	002621011	400	10/500	7,5
25	CH10x38 gG 25A/400V	002620013	CH10x38 aM 25A/400V	002621013	400	10/500	7,5
32	CH10x38 gG 32A/400V	002620015	CH10x38 aM 32A/400V	002621015	400	10/500	7,5
20	CH10x38 gG 20A/500V*	D211028			500	10	7,5
25	CH10x38 gG 25A/500V*	E213099			500	10	7,5

*Uwaga! Wyrób należy do grupy produktów - JEAN MUELLER (JM)