

## Jednofazowe przekaźniki półprzewodnikowe, miniaturowe serii RSR30

Przekaźniki półprzewodnikowe serii RSR30 to jednofazowe, miniaturowe przekaźniki półprzewodnikowe przeznaczone do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych (wyprowadzenia w jednym rzędzie). Posiadają wejście sterujące DC i prąd obciążenia od 2 do 4A. Załączanie następuje w dowolnej chwili (bezwłoczne). Napięcie obciążenia 12...280V AC lub 0...60V DC (jednofazowe). Seria RSR30 polecana jest do stosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego, w układach sterowania temperaturą, w układach sterowania automatyki w przemyśle, w systemach oświetlenia, urządzeniach biurowych i maszynach produkcyjnych.

<b>Producent</b>	Relpol
<b>Seria</b>	RSR30
<b>Typ produktu</b>	Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
<b>Ilość faz</b>	1-fazowy
<b>Wejście sterujące</b>	DC
<b>Prąd obciążenia</b>	2A, 2.5A, 4A
<b>Rodzaj załączania</b>	załączanie w dowolnej chwili
<b>Montaż</b>	do obwodów drukowanych

Symbol	Numer katalogowy	Prąd obciążenia	Napięcie znamionowe	Zakres napięcia obciążenia	Napięcie sterowania	Rodzaj załączania
RSR30-D12-A1-24-020-1	2611989	2A	240V AC	12-280V AC	7-20V DC	załączanie natychmiastowe
RSR30-D24-A1-24-020-1	2611990	2A	240V AC	12-280V AC	18-32V DC	załączanie natychmiastowe
RSR30-D24-D1-02-040-1	2611997	4A	24V DC	0-30V DC	18-32V DC	załączanie natychmiastowe
RSR30-D24-D1-04-025-1	2611993	2.5A	48V DC	0-60V DC	18-32V DC	załączanie natychmiastowe
RSR30-D12-D1-02-040-1	2611996	4A	24V DC	0-30V DC	7-20V DC	załączanie natychmiastowe
RSR30-D48-D1-02-040-1	2611998	4A	24V DC	0-30V DC	35-58V DC	załączanie natychmiastowe

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.