

Moduły ochronne serii 99 do przekaźników Finder

Moduły sygnalizacyjne i przeciwprzebiegiowe serii 99... firmy Finder stanowią dodatkowe elementy wyposażenia gniazd przekaźników elektromagnetycznych. W zależności od typu przeznaczone są do wykonywania różnorodnych zadań ochronnych wg potrzeb i wymagań użytkowników. Ochronnik przeciwprzebiegiowy służy do ochrony urządzeń elektrycznych a także sieci tych urządzeń, od przepięć. Przepięcia mogą być spowodowane zarówno przez wyładowania atmosferyczne, jak i procesy łączeniowe wewnątrz sieci. Dzięki zastosowaniu modułów ochronnych możemy skutecznie kontrolować i ograniczać skoki napięcia oraz energię fali przepięcia. Do podstawowych zadań ochronników należą ograniczenie przepięcia na cewkach DC, zabezpieczenie przed zakłóceniem EMC, sygnalizowanie napięcia na cewkach czy też ograniczenie szkodliwego napięcia na cewkach AC indukowanego w długich liniach i powodującego niepożądane zadziałanie przekaźnika.

Producent	Finder
Seria	Moduły serii 99
Typ produktu	Moduły sygnalizacyjne i przeciwprzebiegiowe
Przeznaczenie	Ograniczenie przepięcia w cewkach, sygnalizacja
Montaż	Do gniazd wtykowych

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie cewki Us	Wyposażenie
99.02.0.024.09	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V AC/DC	moduł RC
99.02.0.024.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V AC/DC	LED zielony + warystor
99.02.0.060.09	Moduł przeciwprzebiegiowy	28-60V AC/DC	moduł RC
99.02.0.060.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	28-60V AC/DC	LED zielony + warystor
99.02.0.230.09	Moduł przeciwprzebiegiowy	110-240V AC/DC	moduł RC
99.02.0.230.59	Moduł sygnalizacyjny	110-240V AC/DC	LED zielony
99.02.0.230.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	110-240V AC/DC	LED zielony + warystor
99.02.9.024.99	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V DC	LED zielony + dioda gaszeniowa (+ na zac. A1)
99.02.9.060.99	Moduł przeciwprzebiegiowy	28-60V DC	LED zielony + dioda gaszeniowa (+ na zac. A1)
99.01.0.024.09	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V AC/DC	moduł RC
99.01.0.024.59	Moduł sygnalizacyjny	6-24V AC/DC	LED zielony
99.01.0.230.59	Moduł sygnalizacyjny	110-240V AC/DC	LED zielony
99.01.0.230.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	110-240V AC/DC	warystor
99.01.9.024.99	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V DC	LED zielony + dioda gaszeniowa (+ na zac. A1)
99.80.0.024.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V AC/DC	LED zielony + warystor
99.80.0.230.98	Moduł przeciwprzebiegiowy	110-240V AC/DC	LED zielony + warystor
99.80.9.024.99	Moduł przeciwprzebiegiowy	6-24V DC	LED zielony + dioda gaszeniowa (+ na zac. A1)

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.