

## Styczniki nawrotne 3-biegunowe serii TeSys LC2D

Układ nawrotny serii LC2D stanowią podstawową grupę styczników z linii produktów TeSys wykorzystywane tam gdzie konieczna jest zmiana kierunku obrotów silników trójfazowych. Różnorodność wykonania od 9 do 150A przy 400V AC3 i szeroki zakres napięć sterujących - AC, DC, również o niskim poborze mocy do wyjść tranzystorowych. Oprócz podstawowego wykonania z zaciskami śrubowymi, występują również z zaciskami sprężynowymi oraz z zestykami do obwodów drukowanych. Styczniki nawrotne (układy rewersyjne) stosowane są również w dwóch obwodach, gdzie konieczne jest, aby tylko jeden z nich był załączony.

<b>Producent</b>	Schneider Electric
<b>Seria</b>	TeSys D
<b>Typ stycznika</b>	Stycznik nawrotny 3-biegunowy
<b>Montaż</b>	szyna DIN/płyta
<b>Wytrzymałość mechaniczna</b>	do 30 mln cykli
<b>Ilość łączeń na godzinę</b>	do 3600 łączeń
<b>Zakres mocy przy 400V AC3</b>	4 do 75kW

Numer katalogowy	Prąd Ie (AC3)	Moc (AC3)	Prąd (AC1)	Napięcie cewki Us	Styki pomocnicze
LC2D09B7	9A	4kW	25A	24V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D09BD	9A	4kW	25A	24V DC	1NO+1NC
LC2D09BL	9A	4kW	25A	24V DC o niskim pob. mocy	1NO+1NC
LC2D09E7	9A	4kW	25A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D09P7	9A	4kW	25A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D09Q7	9A	4kW	25A	380V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D12B7	12A	5.5kW	25A	24V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D12BD	12A	5.5kW	25A	24V DC	1NO+1NC
LC2D12BL	12A	5.5kW	25A	24V DC o niskim pob. mocy	1NO+1NC
LC2D12E7	12A	5.5kW	25A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D12G7	12A	5.5kW	25A	110V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D12P7	12A	5.5kW	25A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D18BD	18A	7.5kW	32A	24V DC	1NO+1NC
LC2D18BL	18A	7.5kW	32A	24V DC o niskim pob. mocy	1NO+1NC
LC2D18E7	18A	7.5kW	32A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D18F7	18A	7.5kW	32A	110V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D18P7	18A	7.5kW	32A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D25B7	25A	11kW	40A	24V DC	1NO+1NC
LC2D25E7	25A	11kW	40A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D25F7	25A	11kW	40A	110V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D25M7	25A	11kW	40A	220V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D25P7	25A	11kW	40A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D32BD	32A	15kW	50A	24V DC	1NO+1NC
LC2D32E7	32A	15kW	50A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D32P7	32A	15kW	50A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D40AE7	40A	18.5kW	60A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D40AP7	40A	18.5kW	60A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D65ABD	65A	30kW	80A	24V DC	1NO+1NC
LC2D65AE7	65A	30kW	80A	48V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D80P7	80A	37kW	125A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
LC2D95P7	95A	45kW	125A	230V 50/60Hz	1NO+1NC

LC2D115P7	115A	55kW	200A	230V 50/60Hz	1NO+1NC
-----------	------	------	------	--------------	---------

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.