

Lampy LED do rozdzielnic i szaf sterowniczych serii LED 025 Ecoline

Lampy serii LED 025 Ecoline to uniwersalne lampy LED do rozdzielnic i szaf sterowniczych. Podstawowym zastosowaniem lamp jest oświetlenie wnętrza szafy elektrycznej. Lampy do szafy sterowniczej LED025 Ecoline wykonywane są w wielu odmianach mocowania (z mocowaniem magnetycznym, śrubowym i klipsowym), z wyłącznikami i bez, z czujnikiem ruchu i wersjach na 230 V AC oraz 20-60 V DC. Przeznaczone są do wszystkich typów obudów, zwłaszcza do rozwiązań gdzie ilość miejsca jest ograniczona. Seria Ecoline jest uproszczoną wersją standardowej lampy LED025 z podwójnymi szybkozłączkami zamiast wtyczek. Nowa konstrukcja jest również dostosowana do kaskadowego łączenia lamp w łańcuch i pozwala na podłączenie do 10 lamp w kaskadzie. Klasyczne mocowanie śrubowe umożliwia montaż na każdej powierzchni. Lampy są też dostępne z silnym mocowaniem magnetycznym umożliwiającym łatwy montaż w każdej, stalowej obudowie. Ponadto dostępny jest montaż klipsowy realizowany za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów klipsowych, które umożliwiają montaż na każdej powierzchni. Uchwyty klipsowe przykręcane do obudowy za pomocą śrub, umożliwiają swobodne przekręcanie i pozycjonowanie lampy w osi aby jeszcze lepiej ukierunkować strumień światła. Uwaga: Nie wolno stosować lampy w oświetleniu domowym.

Producent	Stego
Seria	LED 025 Ecoline
Typ produktu	Lampa LED do rozdzielnic
Moc	5W
Strumień świetlny	400 Lm
Barwa światła	biała 6000K
Napięcie zasilania	100-240V AC lub 20-60V DC
Montaż	śrubowy, magnetyczny lub klipsowy
Stopień ochrony	IP20
Podłączenie	szybkozłączki

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie zasilania	Moc	Mocowanie	Uruchamianie	Podłączenie
02540.3-10	Lampa LED	100-240V AC	5W	magnetyczne	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02540.3-11	Lampa LED	100-240V AC	5W	śrubowe	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02540.3-13	Lampa LED	100-240V AC	5W	klipsowe	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02542.3-10	Lampa LED	100-240V AC	5W	magnetyczne	bez wyłącznika	szybkozłączki
02542.3-11	Lampa LED	100-240V AC	5W	śrubowe	bez wyłącznika	szybkozłączki
02542.3-13	Lampa LED	100-240V AC	5W	klipsowe	bez wyłącznika	szybkozłączki
02541.3-10	Lampa LED	100-240V AC	5W	magnetyczne	czujnik ruchu	szybkozłączki
02541.3-11	Lampa LED	100-240V AC	5W	śrubowe	czujnik ruchu	szybkozłączki
02541.3-13	Lampa LED	100-240V AC	5W	klipsowe	czujnik ruchu	szybkozłączki
02540.1-10	Lampa LED	20-60V DC	5W	magnetyczne	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02540.1-11	Lampa LED	20-60V DC	5W	śrubowe	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02540.1-13	Lampa LED	20-60V DC	5W	klipsowe	wyłącznik 0-I	szybkozłączki
02542.1-10	Lampa LED	20-60V DC	5W	magnetyczne	bez wyłącznika	szybkozłączki
02542.1-11	Lampa LED	20-60V DC	5W	śrubowe	bez wyłącznika	szybkozłączki
02542.1-13	Lampa LED	20-60V DC	5W	klipsowe	bez wyłącznika	szybkozłączki
02540.0-11	Lampa LED	100-240V AC	5W	śrubowe	wyłącznik 0-I	szybkozłączki

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.